

IWH-43PIX KAMERA IP 4MPX 4MM VCA

Kod produktu: **IWH-43PIX**

obudowa kompaktowa, 4Mpx, 4mm, TDN, 120dB WDR, PoE IR LED 60m, IP66, złącze kart mikro SD, Ultra-low-light, VCA, we/we alarmowe, we/wy audio



seria H

OPIS



Kamera kompaktowa IP IWH-43PIX przeznaczona jest do zastosowań zewnętrznych. Duży zasięg poświetlenia w IR oraz odpowiednio dobrany obiektyw o ogniskowej 4mm pozwalają na dozór w znacznej odległości od kamery.

Kamera stosuje kompresję H.265 oraz jej ulepszoną odmianę H.265+, a w celu zachowania kompatybilności ze starszymi urządzeniami zachowano pracę z kompresją H.264 i H.264+. Kamera posiada funkcję WDR 120dB (lepsza jakość obrazu w trudnych warunkach oświetlenia), mocowanie 3D, slot kart mikro SD oraz szeroki kąt widzenia 83 stopnie. Dostępne są także funkcje VCA: wykrywanie zmiany sceny, wtargnięcia, przekroczenia linii, wejścia w obszar, wyjścia z obszaru. Dla wtargnięcia, przekroczenia linii, wejścia w obszar, wyjścia z obszaru oraz detekcji ruchu dostępne jest rozpoznawanie człowieka i pojazdu. Kamera posiada obsługę protokołu MAZi+. Dodatkowo kamera ma wbudowany głośnik, mikrofon (z możliwością automatycznego odtwarzania komunikatów) wejście/wyjście alarmowe, wejście/wyjście audio a także, poza podświetleniem w IR, podświetlenie światłem białym.

W dziale Do pobrania - Rozwiązania MAZi można znaleźć najnowsze wersje instrukcji, firmware'ów oraz programów ułatwiających pracę z urządzeniami MAZi.

Dostępne oprogramowanie:

CMS-MAZi - program dla (Windows oraz MacOS, przeznaczony do rejestratorów i kamer MAZi, umożliwia podgląd, przeglądanie nagrań, konfigurację i zarządzanie, e-mapa, obsługa wideodomofonów, dostęp przez chmurę i wiele, wiele innych funkcji

CTR-MAZi - aplikacja dla Android oraz iOS, obsługująca wszystkie generacje rejestratorów, dostęp przez chmurę i wiele, wiele innych funkcji

SADPTool - przeznaczony do rejestratorów i kamer MAZi, pozwalający na aktywację urządzenia i ustawienie adresu IP zarówno pojedynczo jak dla grupy kamer, dodatkowo możliwy jest odczyt szergu informacji przydatnych przy uruchomieniu i diagnostyce systemu: wersja firmware'u, numer seryjny, nazwa urządzenia, czas i data uruchomienia, odblokowanie urządzenia w razie zapomnienia hasła i wiele innych

Batch Configuration - program do konfiguracji kamer i rejestratorów MAZi. Jego podstawową cechą jest możliwość konfiguracji wielu urządzeń a zwłaszcza kamer IP równocześnie. Możliwe jest wyszukiwanie rejestratorów i kamer MAZi w sieci, aktywacja urządzeń, przydzielanie adresów IP, aktualizacja firmware'u, przywrócenie ustawień fabrycznych, podgląd, aktywacja protokołu ONVIF

CECHY/FUNKCJE

kamera kolorowa

przetwornik CMOS 4MPx

kodek H.265, H.265+. H.264 oraz H.264+

rozdzielczość 2592x1944 @ 20kl/s, 2688x1520 @ 25kl/s, 2304 x 1296 px @ 25kl/s, 1920 x 1080 px @ 25kl/s, 1280 x 720px @ 25kl/s,

- czułość 0,003lx (kolor F1.4)

obiektyw o stałej ogniskowej 4 mm, kąt widzenia 83 stopni

podświetlenie w podczerwieni SMART IR do 60m oraz w światłem białym

podświetlenie światłem białym wyzwalane po detekcji ruchu lub innych zdarzeniach

- AWB, AGC, AES, BLC, 3D-DNR, RoI, WDR 120dB, Smart IR
- funkcje VCA: wykrywanie zmiany sceny, wtargnięcia, przekroczenia linii, wejścia w obszar, wyjścia z obszaru, rozpoznawanie człowieka i pojazdu

obsługa chmury

detekcja ruchu (rozpoznawanie człowieka i pojazdu), alarm sabotażu wideo, powiadomienie o nieudanej próbie logowania

tryb korytarzowy - wyklucza się z detekcją człowiek/pojazd i wykrywaniem wtargnięcia, przekroczenia linii

wbudowany głośnik, mikrofon

wejście/wyjście alarmowe, wejście/wyjście audio

czytnik kart mikro SD do 128GB

zasilanie 12V DC / PoE

obudowa kompaktowa, wandaloodporna obudowa IP66

SPECYFIKACJA

Typ	IWH-43PIX
Rodzaj	kompaktowa
Przetwornik	CMOS
Rozdzielczość	2688x1520 @ 25kl/s, 2592x1944 @ 20kl/s
Czułość	0,003lx (kolor F1.4)
TDN ICR	tak
Obiektyw	4 mm
IR	SMART IR, do 60m
Zasilanie	12V DC / PoE, maks. 10,5 (12V), maks. 12,5W (PoE)
Pobór prądu	maks. 0,95 A (12V), maks. 0,34- 0,21 (PoE)
Wymiary	Φ 105 × 287,6
Inne	ONVIF (PROFILE S, PROFILE G, PROFILE T), ISAPI, wejście/wyjście alarmowe, wejście/wyjście audio

