

ICH-42PIR KAMERA IP 4MPX 2,8MM WIFI MIKROFON

Kod produktu: **ICH-42PIR**

obudowa cube, 4Mpx 2,8mm IR PIR PoE, CMOS, ONVIF, mikrofon, głośnik, wejście i wyjście alarmowe, złącze kart micro SD, rozpoznawanie człowieka i pojazdu, kamera do użytku w pomieszczeniach



seria H

OPIS



Kamera IP cube ICH-42PIR przeznaczona jest do zastosowań wewnętrznych, ma wbudowany czujnik PIR, mikrofon a także głośnik. Kamera, poza portem LAN z PoE posiada także WiFi. Wykorzystując połączenie bezprzewodowe wymagane jest jedynie doprowadzenie zasilania 12V DC.

Kamera stosuje kompresję H.265 oraz jej ulepszoną odmianę H.265+, a w celu zachowania kompatybilności ze starszymi urządzeniami zachowano pracę z kompresją H.264 i H.264+. Kamera posiada szeroki kąt widzenia 98 stopni oraz funkcję WDR 120dB (lepsza jakość obrazu w trudnych warunkach oświetlenia, gdy są różnice w jasności sceny). Jest to następcą kamery ICH-42, należącej do rodziny MAZi+ - posiada obsługę protokołu MAZi+.

Uwaga: Kamera nie posiada w zestawie zasilacza, w razie potrzeby należy zastosować zasilacz PSA12015 lub PSD12020.

W przypadku gdy kabel od zasilacza jest za krótki, jako przedłużacz polecamy kabel o długości 150cm z wtykiem zasilania AW0012 oraz gniazdo zasilania AG0011.

W dziale Do pobrania - Rozwiązania MAZi można znaleźć najnowsze wersje instrukcji, firmware'ów oraz programów ułatwiających pracę z urządzeniami MAZi.

Dostępne oprogramowanie:

CMS-MAZi - program dla (Windows oraz MacOS, przeznaczony do rejestratorów i kamer MAZi, umożliwia podgląd, przeglądanie nagrań, konfigurację i zarządzanie, e-mapa, obsługa wideodomofonów, dostęp przez chmurę i wiele, wiele innych funkcji

CTR-MAZi - aplikacja dla Android oraz iOS, obsługująca wszystkie generacje rejestratorów, dostęp przez chmurę i wiele, wiele innych funkcji

SADPTool - przeznaczony do rejestratorów i kamer MAZi, pozwalający na aktywację urządzenia i ustawienie adresu IP zarówno pojedynczo jak dla grupy kamer, dodatkowo możliwy jest odczyt szeregu informacji przydatnych przy uruchomieniu i diagnostyce systemu: wersja firmware'u, numer seryjny, nazwa urządzenia, czas i data uruchomienia, odblokowanie urządzenia w razie zapomnienia hasła i wiele innych

Batch Configuration - program do konfiguracji kamer i rejestratorów MAZi. Jego podstawową cechą jest możliwość konfiguracji wielu urządzeń a zwłaszcza kamer IP równocześnie. Możliwe jest wyszukiwanie rejestratorów i kamer MAZi w sieci, aktywacja urządzeń, przydzielanie adresów IP, aktualizacja firmware'u, przywrócenie ustawień fabrycznych, podgląd, aktywacja protokołu ONVIF

CECHY/FUNKCJE

- kamera kolorowa
- przetwornik 1/3" CMOS 4 MPx
- rozdzielczość 2688 x 1520 px @ 25kl/s
- czułość 0,005lx (kolor F1.6) / 0,00lx (IR wł.)
- obiektyw 2,8mm
- podświetlenie IR
- obsługa chmury

detekcja ruchu (rozpoznawanie człowieka i pojazdu), alarm sabotażu wideo, powiadomienie o nieudanej próbie logowania

funkcje VCA: przekroczenie linii, detekcja wtargnięcia, rozpoznawanie człowieka i pojazdu

- złącze kart mikro SD do 256GB

wbudowany głośnik i mikrofon

moduł WiFi 802.11bgn

TrueWDR 120dB

AWB, AGC, AES, BLC - automatyczne

- zasilanie 12V DC / PoE
- obudowa cube

SPECYFIKACJA

| | |
|---------------|--|
| Typ | ICH-42PIR |
| Rodzaj | cube |
| Przetwornik | CMOS |
| Rozdzielczość | 2688 x 1520 px @ 25kl/s |
| Czułość | 0,005lx (kolor F1.6) / 0,00lx (IR wł.) |
| TDN ICR | mechaniczny |
| Obiektyw | 2,8 m |
| IR | do 10m |
| czujnik PIR | Kąt H 90st, kąt V 80st, zasięg 10m |
| Zasilanie | 12V DC / PoE, maks. 7,3W (12V), maks. 8,3W (PoE) |
| Pobór prądu | maks. 0,61 A (12V), maks. 0,23 - 0,15A (PoE) |
| Wymiary | 102.8 × 65.2 × 32.6 mm |
| Opis | TrueWDR 120dB, złącze micro SD do 256GB, moduł wiFi 802.11bgn, czujnik PIR |

