

CDV-35A(DC) MONITOR 3,5" SŁUCHAWKOWY

Kod produktu: **CDV-35A(DC)**

kolorowy ekran LCD 3,5" z doświetleniem LED, obsługa dwóch wejść - możliwość rozszerzenia przez MD-KAM2/4), funkcja interkomu, możliwość sterowania automatyką bramową - poprzez moduł MD-RA3B, zasilanie 16-28V DC



OPIS

Produkt archiwalny - proponowany model 4,3": [CDV-43K2\(DC\)](#)

CDV-35A to monitor do systemów analogowych COMMAX. Posiada wysokiej jakości cyfrowy ekran 3,5" z podświetleniem LED dzięki czemu wyświetlany obraz jest kontrastowy i wyraźny. Obsługuje dwa wejścia - kamery jednoabonentowe serii DRC-4xxx lub wieloabonentowe DRC-nAC2. Dodatkowe gniazdo interkomowe umożliwia nawiązanie komunikacji wewnętrznej pomiędzy kilkoma odbiornikami wewnątrz lokalu (funkcja interkomu), możliwość sterowania automatyką bramową (poprzez moduł MD-RA-1)

CDV-35A

CECHY/FUNKCJE

- monitor kolorowy
- wyświetlacz 3,5" Color TFT-LCD z podświetleniem LED
- przyciski sensoryczne (dotykowe)
- standard sygnału video PAL/NTSC
- obsługuje dwa wejścia
- możliwość podłączenia dodatkowego monitora
- współpraca z unifonami DP-4VHP
- paging pomiędzy stacjami
- instalacja czteroprzewodowa + obwód elektroizolacyjna
- współpracuje z kamerami analogowymi czteroprzewodowymi
- zasilanie 16-28V DC (zalecany zasilacz [RF-2A](#) - brak w zestawie)

SPECYFIKACJA

Rodzaj ekranu	kolor LCD-LED
Przekątna ekranu	3,5"
Rozdzielczość ekranu	320 x 240 px.
Ilość obsługiwanych wejść	2
Funkcja interkomu	Tak (monitor-monitor, monitor-unifon)
Rodzaj monitora	Słuchawkowy
Standard sygnału video	NTSC / PAL
Funkcja otwierania bramy	Opcja (poprzez moduł MD-RA-1)
Regulacja głośności wywołania	Tak
Regulacja głośności rozmowy	Tak
Regulacja kontrastu	Tak
Regulacja jasności obrazu	Tak
Zasilanie	16-28V DC
Pobór mocy (praca / czuwanie)	10 VA / 3VA
Wymiary (szer. x wys. x gł.)	249 x 126 (ze słuchawką 174) x 47,6 mm

