gde.pl

HAVR-04LT REJESTRATOR HD-TV 4 KANAŁOWY + 1XIP

Kod produktu: **HAVR-04LT**



seria A

** Produkt archiwalny - zastąpiony przez HSVR-04LT **4 kanały + 1xIP do 2Mpx 1xSATA HDMI/VGA/BNC, HD-TV do 2Mpx / HD-CVI do 2Mpx / AHD do 2Mpx / analog, obsługa 1080p lite @ 25kl/s, wejście 1 pozwala na podłączenie kamery 3Mpx HD-TV, pozostałe 2Mpx, IP do 2Mpx maks 6Mb/s, 1 wejście audio, zapis 12 kl/s/k @1080p, 25 kl/s/k @720p, dual stream, RS-485, obsługa chmury, analityka obrazu: przekroczenie linii, wtargnięcie

OPIS

Produkt archiwalny - proponowany model HSVR-04LT

Rejestrator HAVR-04LT przeznaczony jest do stosowania w systemach HD-TV.

Rejestrator może nagrywać w rozdzielczości 1080p lite @25kl/s/kanał, 1080p@12kl/s/kanał, 720p@25kl/s/kanał a takze WD1@25kl/s/kanał i pozwala w pełni wykorzystać możliwości kamer HD-TV. Cechą szczególną rejestratora jest możliwość pracy z kamerami HD-TV, HD-CVI, AHD, analogowymi a także z kamerami IP. Jest tak zwany rejestrator Tribrid.

Podstawowe cechy:

Obsługa chmury
4 kanały analogowe HD HD-TV, HD-CVI oraz AHD lub SD
1 kamera IP o rozdzielczości 2MPx i paśmie 6Mb/s
Możliwość podłączenia 1 kamery HD-TV 3Mpx
Kompresja video H.264/H.264+
Rozdzielczość 1080p/720p/WD1 dla HD-TV, 2Mpx dla HD-CVI oraz AHD
Tryb nagrywania real time 1080p lite
Dwa strumienie sieciowe
Nagrywanie z harmonogramu, po detekcji ruchu i po alarmach
Nagrywanie dual stream
Analityka obrazu na jednym kanale: przekroczenie linii w zadanym kierunku oraz wtargnięcie w obszar
Sterowanie za pomocą pilota, myszy, klawiatury lokalnej, przeglądarkę albo poprzez klienta sieciowego
Możliwość montażu 1 dysku SATA do 6TB
Wyjścia HDMI, VGA oraz BNC
Obsługa serwera DDNS
2 porty USB

Tryb nagrywania real time 1080p lite pozwala na nagrywanie z prędkością 25kl/s z kamer o rozdzielczości 2Mpx. Obraz jest nagrywany w zmniejszonej rozdzielczości poziomej do 960px × 1080 px.

HD-TV jest rozwinięcie telewizji analogowej o standardowej rozdzielczości. Rodzielczości 720p, 1080p zapewniają rzeczywistą jakość obrazu porównywalną do kamer IP oraz HD-SDI. Jakość obrazu z kamery o rozdzielczości 720p jest nieporównywalnie lepsza od kamer analogowych z rozdzielczościami katalogowymi 800 i więcej linii.

Urządzenia HD-TV łączą wysoką jakość obrazu znaną z kamer IP i HD-SDI z prostotą uruchomienia systemu bazującego na urządzeniach HD-SDI i niską cena jaką znamy z kamer analogowych SD.

W systemie wykorzystujemy kable koncentryczne o długości do 500m. długość kabla zależy od jego parametrów.

Możliwe jest zastosowanie skrętki kat. 5e, zasięg wynosi 40-70m i zależy od zastosowanych transmiterów i rozdzielczości systemu.

W dziale Do pobrania - Rozwiązania MAZi można znaleźć najnowsze wersje instrukcji, firmware'ów oraz programów ułatwiających pracę z urządzeniami MAZi.

CECHY/FUNKCJE

- obsługa chmury
- 4 kanały analogowe
- 1 kamera IP MAZi lub ONVIF o rozdzielczości 2Mpx@25kl/s i paśmie 6Mb/s
- 1 wejścia audio, 1 wyjście audio
- wyjście BNC oraz HDMI/VGA
- Kompresja video H.264/H.264+
- Zapis 1080p (1920 × 1080), 720p (1280 × 1024), WD1 (960 x 576)
- Dwa strumienie sieciowe
- Zapis na serwerach NFS oraz iSCSI

SPECYFIKACJA

Typ	HAVR-04LT
Rodzaj	rejestrator 4k 1HDD 1080p/720p
Liczba wejść wideo	4 analogowe HD-TVI/HD-CVI/AHD/SD + 1 x IP 2Mpx maks. 6Mbit
Wyjścia wideo	VGA, HDMI maks. 1920×1080 oraz BNC
Wejścia/Wyjścia liniowe audio	1 / 1
Rozdzielczość	1080p / 720p / WD1 / 4CIF / 2CIF / CIF
Prędkość rejestracji	1080p – 50 fps (P) / 60 fps (N) 1080p lite – 100 fps (P) / 120 fps (N) 720p – 100 fps (P) / 120 fps (N)
Prędkość rejestracji dla jednej kamery	1080p – 12 fps (P) / 15 fps (N) 1080p lite – 25 fps (P) / 30 fps (N) 720p – 25 fps (P) / 30 fps (N)
Tryby rejestracji	harmonogram / detekcja ruchu / zdarzenia alarmowe
Liczba HDD	1 HDD do 6TB
Wejścia / wyjścia alarmowe	- / -
RS-485 / RS-232	1 / -
Opis	zapis real time 1080p lite / 1080p / 720p / WD1, dual stream, zapis dual stream, zapis na serwerach NFS oraz iSCSI, smart search, dodatkowe 2 kanały IP
Porty	Fast Ethernet; 2xUSB 2.0
Zasilanie	12 V DC, 15W
Wymiary (szer. x gł. x wys.)	315 x 250 x 50