


AR0014 ROZGAŁĘŹNIK ZASILANIA 6 WYJŚĆ, 1 WEJŚCIE GNIAZDO DC 2,1/5,5 + ŁĄCZÓWKA

Kod produktu: **AR0014**

Rozgałęźnik zasilania 6 wyjść, 1 wejście gniazdo DC 2,1/5,5 + zaciski, bezpieczniki 1A na każdym wyjściu



OPIS

Rozgałęźnik zasilania służy do podłączenia 6 kamer do zasilacza wyposażonego w jedno wyjście. Rozgałęźnik posiada dwa wejścia zasilania (gniazdo 5,5/2,1 oraz łączówkę), które są ze sobą zwarte. Nie ma znaczenia do którego złącza doprowadzimy zasilanie. Każde wyjście posiada bezpiecznik 1A zwłoczny oraz diodę sygnalizującą obecność napięcia zasilania. Zwarcie w obwodzie zasilania danej kamery powoduje przepalenie bezpiecznika i zgaśnięcie diody. Zabezpiecza to pozostałe kamery przed zanikiem zasilania.

SPECYFIKACJA

- Ilość wyjść zasilania: 6
- Ilość wejść zasilania: 2
- Wejścia zasilania: gniazdo 2,1/5,5mm + łączówka
- Wyjścia zasilania: zaciski kablowe
- Maksymalny napięcie: 24V
- Maksymalny prąd zasilania: 9A listwa zaciskowa / 4A Gniazdo 5.5/2.1
- Maksymalny prąd jednego wyjścia: ,5A
- Rodzaj bezpieczników: 6x1,5A zwłoczne polimerowe
- Temp. pracy / wilgotność wzgl.: -50..+55 st C / <95%
- Wymiary (szer. x wys. x gł.): 120x91x37mm

