

RF-1AD ZASILACZ TRANSFORMATOROWY 12V AC/DC

Kod produktu: **RF-1AD**

domofonowy, liniowy, wyjście 12V DC 800mA, wyjście 12V AC 500mA, dioda LED



OPIS

Produkt archiwalny - proponowany np. [HDR-15-12](#)

przeznaczony do systemów domofonowych COMMAX
zasilacz 12V AC/DC
wyjście DC stabilizowane
wyjście AC przeznaczone do zasilania elektrozaczepu (chwilowe)
prąd wyjścia DC: 800mA (chwilowy: 1500mA)
prąd wyjścia AC:
500mA, max. 60s (przy obciążonym wyjściu DC)
1000mA, max. 60s (przy nieobciążonym wyjściu DC)
montaż na szynie DIN
wymiały: 105 mm x 87 mm x 65mm (szer. x wys. x gł.)

