

## ASDC-12-124-HS KONWERTER POE WE. RJ-45 WY. RJ-45 + WYJŚCIE 12V DC

Kod produktu: **ASDC-12-124-HS**

\*\* Produkt archiwalny - niedostępny w sprzedaży, zastąpiony przez SDIP-12-124 \*\*  
 Konwerter PoE obniżający napięcie, Vin 35...56VDC, Vout\_1: 12VDC (wtyk DC), Vout\_2=Vin (RJ45), Iout 1A, Pout 12W, kompatybilny ze switchami PoE PASSIVE oraz 802.3af, złącza RJ45/RJ45 + wtyk DC



### OPIS

#### Produkt archiwalny - proponowany model **SDIP-12-124**

Adapter PoE ASDC-12-124-HS obniża do 12V napięcie na wtyku DC i jednocześnie przenosi zasilanie PoE na wyjście RJ45. Dzięki temu z jednej linii PoE możemy zasilić jednocześnie kamerę IP oraz dodatkowe urządzenia zasilane napięciem 12V takie jak grzałka, oświetlacz podczerwieni lub mikrofon. Urządzenie może być zasilane ze switcha 802.3af lub PoE PASSIVE.

### CECHY/FUNKCJE

- redukcja napięcia PoE 48V do 12V - dostępne na wtyku DC (oświetlacz, mikrofon, grzałka)
- przepuszcza zasilanie PoE z wejścia na wyjście RJ45 (zasilanie kamery)
- może być zasilany ze switcha PoE 802.3af lub PASSIVE
- niewielkie rozmiary modułu

### SPECYFIKACJA

Obsługiwane zasilacze PoE	PASSIVE PoE 802.3af
Złącza	RJ-45 (strona switcha) - napięcie wejściowe RJ-45 (strona kamery) - napięcie wyjściowe Vout_2 Wtyk DC - napięcie wyjściowe Vout_1
Napięcie wyjściowe	Vout_1 = 12 VDC +/-3% - wtyk DC (środek +) Vout_2 = Vin - RJ-45 (PoE) PINY PoE: 4,5 (V+) 7,8 (V-)
Prąd wyjściowy	1 A (wtyk DC)
Napięcie wejściowe	35 ... 56 VDC (PoE) PINY PoE: 4,5 (V+) 7,8 (V-)
Zabezpieczenia portów	RJ45 (strona switcha): Zabezpieczenie przeciążeniowe 1A z auto powrotem
Sygnalizacja	LED czerwona wewnątrz gniazda RJ-45 - obecność napięcia wyjściowego
Konstrukcja obudowy	Izolacyjna folia polietylenowa
Stopień ochrony	IP20
Temperatura pracy	-25 ... +40°C
Wymiary	75 x 21 x 17 mm
Waga	0,015 kg

