

P-SEP1 SEPARATOR GALWANICZNY WTYK BNC - GNIAZDO BNC

Kod produktu: **P-SEP1**

** Produkt archiwalny - niedostępny w sprzedaży ** Separator galwaniczny wtyk BNC - gniazdo BNC



OPIS

Produkt archiwalny - niedostępny w sprzedaży

Separator galwaniczny P-SEP1 wtyk BNC - gniazdo BNC

Służy do zabezpieczenia urządzeń przed różnicami potencjałów występujących w większych instalacjach. Separator pozwala wyeliminować zakłócenia w torze wizji, a dodatkowa zwiększa odporność na przepięcia.

Różnice potencjałów są problemem w instalacjach analogowych i objawiają się pasami na obrazie.

SPECYFIKACJA

Tłumienie przejścia	0,5 dB
Pasma przenoszenia	20Hz-10MHz
Impedancja wejściowa	75 om
Impedancja wyjściowa	75 om
Skuteczność izolacji / separacja galwaniczna	600 V DC
Rezystancja izolacji	100 Mom
Napięcie pracy	12 Vrms
Temperatura pracy	-20° - 55°
Temperatura składowania	-40° - 60°
Wymiary	22 x 28 x 84 mm
Masa	0,05kg

