# AT0012 TRANSMITER DO KAMER HD-TV WTYK BNC 2 SZT.

Kod produktu: **AT0012**

** Produkt archiwalny - niedostępny w sprzedaży ** Transmiter pasywny do kamer HD-TV pozwala na przesłanie sygnału HD-TV (HD-TVI) za pomocą skrętki UTP kat. 5e na odległość do 160m. Wtyk BNC, komplet 2 szt.



## OPIS

**Produkt archiwalny - niedostępny w sprzedaży**

Transmiter AT0012 służy do przesyłania sygnału wideo za pomocą okablowania symetrycznego np. skrętki kategorii 5, przeznaczony do systemów HD-TV. Może być również stosowany w przypadku systemów analogowych

Uwaga: transformatory posiadają złącze symetryczne oznaczone + i -, łącząc należy pamiętać o zachowaniu polaryzacji sygnału. W przeciwnym wypadku zaobserwujemy zakłócenia czy nawet brak obrazu.

## SPECYFIKACJA

| | |
|---|---|
| nazwa | AT0012 |
| Zasięg | 160m |
| Pasmo wizji (-3dB) | 0-50MHz |
| Impedancja złącza koncentrycznego | 75 om |
| Impedancja złącza symetrycznego | 100 om |
| Złącze koncentryczne | wtyk BNC |
| Złącze symetryczne | zaciski sprężynowe |
| Wymiary | b/d |