

Krok 1 Pobierz i zainstaluj aplikację CTR-MAZi.



Android



iOS

Krok 2 Uruchom aplikację CTR-MAZi.

1. Wybierz region i postępuj zgonie z poleceniami.



Krok 3	Zarejes	truj się.		
	ر ا	\checkmark		
	+48 🗸	Numer telef	onu komóri	kowego
	Hasło			
(Zarejestru			Nie pamiętam hasła
:	1. Wybie	erz jeden z	dwóch spo	osobów rejestracji:
	5	- rejestracj	a numerer	n telefonu
	\sim	- rejestracj	a adresem	email
	2. Naciśr	nij <u>Zarej</u> e	<u>estruj</u>	
	3. Wprov	wadź num	er telefonu	ı / adres email
	oraz r 4. Naciśr	iasio do lo nii "Pobier:	gowania. z kod zabe:	zpieczający".
	5. Wprov	wadź kod v	weryfikacyj	ny – tzw. captch'a
	i pocz	ekaj na ma	ail z kodem	i z zabezpieczającym
	6. Na po	dany num	er telefonu	ı / adres email
	zostan	lie wysfany	/ KOO ZADEZ	pieczający.
Krok 5	Dodaj r	ejestrato	or do apli	kacji (+).
	14:25 🖬		ï0 ≅₊.⊪ 94% ∎	
	00		÷	
		O		
		Odśwież		
		+		
		Dodaj urządzenie	9	

•

Ш

 \sim

::

Krok 6

Krok 4 Wprowadź otrzymany kod zabezpieczający.

<			🛱 🖘 л 94% 🛢
		Zarejestruj	
Wpro	wadź ko	od zabezpiec	zający
Uzyskaj	ponownie(3		
		Zakończ	

Krok 6

🕨 Zeskanuj kod QR z menu rejestratora lub dodaj rejestrator ręcznie (🔼) wpisując nr seryjny.

- 1. Pamiętaj o skonfigurowaniu ustawień sieciowych w rejestratorze (DHCP itd.
- 2. Z menu rejestratora wybierz: System > Sieć > Zaawansowane > Dostęp do platformy
- 3. Włącz zdalny dostęp do platformy.
- 4. Nadaj kod weryfikacyjny i zatwierdź przyciskiem "Dalej".
- 5. Zeskanuj kod QR.



Krok 7

Rejestrator został dodany.





Ø GDE Polska Włosań, ul. Świątnicka 88 32-031 Mogilany (c) 12 256 50 25 12 256 50 35 697 777 519 (G) www.gde.pl

biuro@gde.pl