

AR0109 ROZGAŁĘZNIK WIDEO 1 WEJŚCIE, 2 WYJŚCIA 5MPX, RV-1/2P

Kod produktu: **AR0109**

Rozgałęźnik wideo 1 wejście, 2 wyjścia maks. 5Mpx, pasmo przenoszenia do 47MHz (-3dB).



OPIS

Rozgałęźnik wideo umożliwia rozdzielenie sygnałów wideo. Urządzenie jest przystosowane do pracy ciągłej, w pomieszczeniach zamkniętych. Urządzenie przystosowane do kamer kolorowych, czarno-białych, PAL/SECAM/NTSC. Odpowiednie odległości pomiędzy gniazdami, umożliwiają swobodne dokręcenie palcami dowolnego wtyku BNC.

CECHY/FUNKCJE

Standard: AHD - 4 Mpx / HD-CVI - 1080p / HD-TVI - 5 Mpx / CVBS - PAL, NTSC

Liczba wejść: 1 szt. BNC

Liczba wyjść: 2 szt. BNC

Pasmo pracy: 0 ... 47 MHz (-3dB)

Impedancja wejść: 75 Ω

Impedancja wyjść: 75 Ω

Zasilanie: 12 V DC (brak zasilacza w zestawie)

Pobór prądu: 40 mA

Wzmocnienie : 0 dB

Wymiary: 117 x 30 x 62 mm

Waga: 0.077 kg

