

AR0019 ROZGAŁĘŹNIK ZASILANIA 6 WYJŚĆ, 1 WEJŚCIE GNAZDO DC 2,1/5,5

Kod produktu: **AR0019**

Rozgałęźnik zasilania 6 wyjść, 1 wejście gniazdo DC 2,1/5,5 + zaciski



OPIS

Rozgałęźnik zasilania służy do podłączenia 8 kamer do zasilacza wyposażonego w jedno wyjście. Rozgałęźnik posiada dwa wejścia zasilania (gniazdo 5,5/2,1 oraz łączówkę), które są ze sobą zwarte. Nie ma znaczenia do którego złącza doprowadzimy zasilanie.

SPECYFIKACJA

Liczba wejść zasilania: 2

Liczba wyjść zasilania: 6

Maksymalne napięcie zasilania: 24 V DC

Maksymalny prąd zasilania: 6A listwa zaciskowa / 4A Gniazdo 5.5/2.1

Maks. prąd wyjściowy pojedynczego wyjścia: 6 A

Rodzaj zabezpieczenia: -

Typ złącz zasilania: Wejście : Gniazdo 5.5/2.1, zaciski kablowe

Wyjście : Zaciski kablowe

Temperatura pracy: -50 °C ... 55 °C

Wybrane cechy: Dioda LED sygnalizująca obecność napięcia wejściowego

Waga: 0.025 kg

Wymiary: 51 x 40 x 18 mm

