

CDV-50AM MONITOR 5" Z PAMIĘCIĄ, 230V AC

 Kod produktu: **CDV-50AM**

Produkt archiwalny - niedostępny w sprzedaży



OPIS

Produkt archiwalny - proponowany monitor zamienny **CDV-71AM (ekran 7")**.

Monitor przeznaczony do systemów analogowych COMMAX. Posiada wysokiej jakości cyfrowy ekran 5" z podświetleniem LED dzięki czemu wyświetlany obraz jest kontrastowy i wyraźny. Obsługuje dwa wejścia - kamery jednoabonentowe serii DRC-4xxx lub wieloabonentowe DRC-nAC. Wbudowany moduł pamięci umożliwia zapis obrazów z kamer (automatycznie podczas wywołania lub ręcznie). Dodatkowe gniazdo interkomowe umożliwia nawiązanie komunikacji wewnętrznej pomiędzy kilkoma odbiornikami wewnątrz lokalu (funkcja interkomu).

CECHY/FUNKCJE

- monitor kolorowy
- głośnomówiący
- wyświetlacz 5" Color TFT-LCD
- menu ekranowe
- standard sygnału video **NTSC**
- obsługuje dwa wejścia - możliwość podłączenia dwóch kamer
- możliwość podłączenia dodatkowego monitora
- **wbudowany moduł pamięci 128 obrazów**
- współpraca z unifonami DP-4VHP (funkcja interkomu)
- instalacja czteroprzewodowa + obwód elektroizolacyjny
- współpracuje z kamerami analogowymi czteroprzewodowymi
- zasilanie 230V

SPECYFIKACJA

Rodzaj ekranu	kolor LCD-LED
Przekątna ekranu	5"
Rozdzielczość ekranu	640 x 480 px
Ilość obsługiwanych wejść	2
Funkcja interkomu	Tak (monitor-monitor, monitor-unifon)
Rodzaj monitora	Głośnomówiący
Moduł pamięci	Wbudowany, 128 obrazów
Standard sygnału video	NTSC
Funkcja otwierania bramy	Opcja (poprzez moduł MD-RA-1)
Regulacja głośności wywołania	Tak
Regulacja głośności rozmowy	Tak
Regulacja kontrastu	Tak
Regulacja jaskrawości obrazu	Tak
Zasilanie	230 V
Pobór mocy (praca / czuwanie)	23 / 5,5 VA
Wymiary (szer. x wys. x gł.)	245 x 175 x 45 mm

