

CI-101 KLAWIATURA STERUJĄCA DO KAMER SZYBKOOBROTOWYCH IP MAZI PORT LAN

Kod produktu: [CI-101](#)

** Towar archiwalny - niedostępny w sprzedaży ** Klawiatura wyposażona w wyświetlacz LCD, pozwala na sterowanie oraz bezpośredni podgląd obrazu z kamer IP PTZ MAZi



OPIS

Produkt archiwalny - niedostępny w sprzedaży

Klawiatura sterująca CI-101 do kamer szybkoobrotowych MAZi, port LAN, wyświetlacz LCD

Podstawowe cechy:

- funkcja matrycy i wielokanałowego dekodera
- sterowanie kamerami PTZ
- wyświetlacz 800x480
- podgląd i odtwarzanie z kamer do 2Mpx

W dziale Do pobrania - Rozwiązania MAZi można znaleźć najnowsze wersje instrukcji, firmware'ów oraz programów ułatwiających pracę z urządzeniami MAZi.

Cechy/Funkcje

- 4-osiowy manipulator
- możliwość wykonywania screen'ów na pamięć pendrive podłączoną do portu USB
- import oraz eksport plików konfiguracyjnych na pamięć pendrive
- 15 operatorów oraz 255 urządzeń

Specyfikacja

Typ	CI-101
	Klawiatura sterująca CI-101 do kamer szybkoobrotowych MAZi, port LAN, wyświetlacz LCD
Rodzaj	Klawiatura sterująca CI-101
Rodzaj pracy	sieć
Wyświetlacz	dotykowy LCD TFT 800x480
Wejście audio	mini jack 3,5mm 2Vpp, 1kom
Wyjście audio	mini jack 3,5mm 1Vpp, 600om
Port LAN	Ethernet 10/100/100Mb/s
Porty szeregowo	RS-232, RS-485
Port USB	USB 2.0
Zasilanie	12 V
Pobór mocy	< 15W
Temperatura pracy / wilgotność	- 10°C ~ 55°C / 10% ~ 90%
Wymiary	110 x 193 x 435 mm
Masa	2 kg

