

MC-822CM WIDEODOMOFON 8" GŁOŚNOMÓWIĄCY Z PAMIĘCIĄ I FUNKCJAMI MULTIMEDIALNYMI, KAMERA Z REGULACJĄ OPTYKI

Kod produktu: **MC-822CM**

"Monitor LCD 8\"", obsługa dwóch wejść - możliwość rozszerzenia przez MD-KAM2/4, wbudowana pamięć 1000 zdjęć, czytnik kart SD - zapis i odtwarzanie zdjęć / filmów / muzyki, pilot, dodatkowy przycisk otwierania bramy, zasilanie monitora 13,5V DC w zestawie, kamera kolorowa, ukryty obiektyw typu Pin-hole, doświetlenie nocne - diody IR, wyjście zasilania elektrozaczepru 12VDC / max.300mA, metalowy panel, montaż natynkowy"



OPIS

Produkt archiwalny

Monitor głośnomówiący z obsługą dwóch wejść
8" ekran LCD 4:3

Wbudowana pamięć - zapis do 1000 zdjęć

Czytnik kart SD - zapis / odtwarzanie zdjęć, filmów, muzyki

Funkcja detekcji ruchu

Menu ekranowe

Pilot zdalnego sterowania

Dodatkowy przycisk otwierania bramy

Dodatkowe dwa wejścia sygnału audio-video system PAL (przełączane sekwencyjnie)

Podstawa na biurko

Regulacja jasności, głośności rozmowy

Regulacja głośności wywołania

Zasilanie elektrozamka z monitora

Zasilanie monitora: 13,5V DC (zasilacz w zestawie)

Pobór mocy : max. 1A

Wymiary (szer./wys./gł.) : 222 x 162 x 39 (mm)

SPECYFIKACJA

| | |
|-------------------------------|--|
| Rodzaj ekranu | kolor LCD |
| Przekątna ekranu | 8" |
| Ilość obsługiwanych wejść | 2 |
| Funkcja interkomu | Nie |
| Rodzaj monitora | Głośnomówiący |
| Moduł pamięci | Tak (pamięć wbudowana + obsługa kart SD) |
| Standard sygnału video | PAL / NTSC |
| Funkcja otwierania bramy | Tak (styk NO) |
| Regulacja głośności wywołania | Tak |
| Regulacja głośności rozmowy | Tak |
| Regulacja jaskrawości obrazu | Tak |
| Zasilanie | 13,5V DC (zasilacz w zestawie) |
| Pobór mocy (praca / czuwanie) | max. 1A |
| Wymiary (szer. x wys. x gł.) | 222 x 162 x 39 |

