

MIR1000 REFLEKTOR PODCZERWIENI O ZASIĘGU 60M, 30 STOPNI

Kod produktu: **MIR1000**

** Produkt archiwalny - niedostępny w sprzedaży ** Reflektor podczerwieni MIR1000 zasięg 60m



OPIS

Reflektor MIR1000 pozwala na doświetlenie pola widzenia kamery w warunkach słabego oświetlenia. Działanie diod IR może być wyzwalane poprzez wbudowany czujnik lub poprzez zewnętrzny sygnał z kamery CCTV. Zasięg reflektora MIR1000 dochodzi do 60m.

SPECYFIKACJA

Model	MIR1000
	Reflektor IR
Podczerwień	IR LED 100EA (850nm, 30°), czujnik 1EA
Zasięg doświetlenia	Max. 60 m
Załączanie	wbudowany czujnik albo wejściem sterującym
Wentylator	tak
Stopień ochrony IP	IP65
Zasilanie	12V DC
Pobór prądu	max. 1,4A/16W
Wymiary (szer. x wys. x gł.)	108 x 134x 135,4
Temperatura pracy	-10°C~50°C
Waga	750 g

