

AT0016 TRANSMITER DO KAMER HD-TV WTYK BNC NA KABLU, ZŁĄCZE SAMOZACISKOWE 2 SZT. - AT0016

Kod produktu: **AT0016**

**** Produkt archiwalny - niedostępny w sprzedaży **** Transmitter pasywny do kamer HD-TV pozwala na przesłanie sygnału HD-TV (HD-TVI) za pomocą skrętki UTP kat. 5e na odległość do 100m. Wtyk BNC na kablu, złącze samociskowe, komplet 2 szt.



OPIS

Produkt archiwalny - proponowany model [AT0017](#)

Transmitter AT0016 służy do przesyłania sygnału wideo za pomocą okablowania symetrycznego np. skrętki kategorii 5, przeznaczony do systemów HD-TV. Może być również stosowany w przypadku systemów analogowych

Uwaga: transformatory posiadają złącze symetryczne oznaczone + i -, łącząc należy pamiętać o zachowaniu polaryzacji sygnału. W przeciwnym wypadku zaobserwujemy zakłócenia czy nawet brak obrazu.

SPECYFIKACJA

Sygnał video: 1,0Vp-p, 75Ω

Zasięg transmisji sygnału video: do 100-120m

Impedancja złącza koncentrycznego / typ złącza: 75Ω / wtyk BNC

Impedancja złącza niesymetrycznego / typ złącza: 100Ω / zaciski śrubowe

Tłumienie: - 0,5dB / 5MHz

Wymiary: W=15 H=15 D=47 mm (z przewodem – długość 155mm)

