

IR-100 REFLEKTOR PODCZERWIENI

Kod produktu: **IR-100**

** Produkt archiwalny - niedostępny w sprzedaży, zbliżone urządzenie to IR-40 ** Zasięg max. 100m, IR LED 9 sztuk, szerokość 60°, wbudowany czujnik, IP65, 12V DC



OPIS

Produkt archiwalny - zbliżone urządzenie to [IR-40](#)

Reflektor IR-100 pozwala na doświetlenie pola widzenia kamery w warunkach słabego oświetlenia. Działanie diod IR jest wyzwalane poprzez wbudowany czujnik. Zasięg reflektora IR-100 do 100m.

SPECYFIKACJA

| | |
|---------------------|-------------------------------|
| Model | IR-100 |
| | Reflektor IR |
| Podczerwień | IR LED 9 sztuk, szerokość 60° |
| Zasięg doświetlenia | max. 100 m |
| Załączanie | wbudowany czujnik |
| Stopień ochrony IP | 65 |
| Zasilanie | 12V DC lub 24V AC |
| Pobór prądu | max. 1,5 A/27W |
| Wymiary | 103 x 103 x 168 |
| Temperatura pracy | -40°C~60°C |
| Waga | 530 g |

