

AT0018 TRANSMITER DO KAMER HD-TV WTYK BNC I ZASILANIA NA KABLU, ZŁĄCZE RJ45 2 SZT.

Kod produktu: **AT0018**

pasywny, pozwala na przesłanie sygnału HD-TV/HD-TVI/HD-CVI/AHD za pomocą skrętki UTP kat. 5e na odległość do 100m. Wtyk BNC i zasilania na kablu, złącze RJ45, komplet 2 szt.



OPIS

Transmitter AT0018 służy do przesyłania sygnału wideo za pomocą okablowania symetrycznego np. skrętki kategorii 5, przeznaczony do systemów HD-TV. Może być również stosowany w przypadku systemów analogowych

SPECYFIKACJA

- Sygnał video: 1,0Vp-p, 75Ω
- Zasięg transmisji sygnału video (UTP5e lub wyższe):
- 150m - HD-TVI, AHD (1080p)
- 200m - HD-TVI, AHD (720p), HD-CVI
- 400m - CVBS (kolor)
- Impedancja złącza koncentrycznego / typ złącza: 75Ω / wtyk BNC (na przewodzie 100mm)
- Impedancja złącza niesymetrycznego / typ złącza: 100Ω / gniazdo RJ45
- Tłumienie: - 0,5dB / 5MHz
- Zasilanie / typ złącza: gniazdo/wtyk JACK 2,1/5,5
- Napięcie pracy: 12÷36VDC
- Prąd (maks.): 1A/12VDC
- Wymiary: W=22 H=10 D=40 mm (z przewodem - długość 180mm)

